



A la première mise sous tension, les pages suivantes défilent.



Pour effectuer la configuration préliminaire, appuyer au moins 3sec sur le bouton SET.

1

Sélectionner le mode de câblage



Appuyer sur



le mode clignotera

3.4.3=triphase, 4 fils, 3 courants
3.3.2=triphase, 3 fils, 2 courants
1ph=monophasé

Modifier le mode avec



Confirmer sur



Appuyer 2 fois sur



2

Rentrer le FSA souhaité



Appuyer sur



la valeur clignotera

Valeurs disponibles:
500A / 4KA / 20kA.

Modifier la valeur avec



Confirmer sur



Le FSA correspond au calibre du courant
Pour $I \leq 500A$ prendre calibre **500A**
Pour $500A \leq I \leq 4KA$ prendre calibre **4KA**
Pour $4KA \leq I \leq 20KA$ prendre calibre **20kA**

3

Sauvegarder et quitter

Appuyer sur



Confirmer sur

